



# Willkommen im Netz der Zukunft

Anleitung zur Einrichtung & Inbetriebnahme  
des Medienkonverters **TP-Link MC220L**

# Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Medienkonverter **TP-Link MC220L!**

Wir freuen uns, Sie mit der neuen Generation der Glasfaser-Technologie begrüßen zu dürfen! Damit Sie problemlos starten können, enthält dieses Paket alle notwendigen Geräte für Ihre Verbindung. Mit diesem Medienkonverter machen Sie Ihre bestehende DSL-FRITZ!Box glasfaserfähig – ideal für Streaming, Homeoffice und Gaming.

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Ob Sie ein Technik-Neuling oder ein erfahrener Nutzer sind – mit dieser Anleitung richten Sie Ihren Medienkonverter mühelos ein

**Los geht's – Ihr Medienkonverter ist  
in wenigen Minuten einsatzbereit.**



## **WICHTIG!**

**Bitte unbedingt beachten:**  
Wenn Sie auf die Erreichbarkeit  
ihrer Festnetz-Rufnummer  
bestehen, installieren Sie den  
Medienkonverter bitte erst am Tag  
der Rufnummerportierung!

## Ihr persönliches Glasfaser-Warte-Tool

Die Glasfaser-Leitung wird  
im Hintergrund eingerichtet.

## Nutzen Sie die Zeit:

Ball kneten und entspannen.  
Gleich geht's los  
mit Highspeed-Internet.

**AVACOMM**  
Zukunft in jeder Situation

# Inhalt Ihres AVACOMM-Pakets

Bitte überprüfen Sie, ob folgende Teile enthalten sind:

## 1 TP-Link MC220L mit SFP-Modul (AON)



## 2 Netzteil



## 3 Installationsanleitung des Herstellers



## 4 Netzwerkkabel (LAN-Kabel)



## 5 Glasfaser-Patchkabel



### Fehlt etwas?

Keine Sorge – unser AVACOMM-Kundensupport hilft Ihnen gerne weiter! Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite.



# Einrichtung des TP-Link MC220L

## 1 Glasfaser-Kabel einstecken

→ Stecken Sie das blaue Ende des Glasfaser-Patchkabels in den Fiber-Port des Medienkonverters und das grüne Ende in den linken Port der GF-TA-Dose. Ziehen Sie zunächst die Schutzkappen von den Steckern des Glasfaserkabels ab und entfernen Sie die schwarze Schutzkappe am Medienkonverter. Anschließend klappen Sie die Schutzkappen an den Ports der GF-TA-Dose zurück, um die Stecker einführen zu können.

### **Wichtig:**

**Achten Sie bitte darauf, dass Sie nach dem Abziehen der Schutzkappen die Enden der Stecker nicht berühren oder damit an Gegenstände stoßen.**



**Fiber-Port** – hier stecken Sie das Glasfaser-Patchkabel ein.



## 2 Stromversorgung herstellen

- Nun stecken Sie das Netzteil in den Medienkonverter und verbinden es mit einer Steckdose.
- Der Medienkonverter startet automatisch. Die Verbindung steht, sobald alle Status-LEDs leuchten.

### 3 Einrichten des Internetzugangs für die FRITZ!Box

- Rufen Sie im Browser <http://fritz.box> auf.  
Die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box erscheint.
- Geben Sie das FRITZ!Box-Passwort ein, das Sie auf der Unterseite Ihres Geräts finden.
- Gehen Sie unter Menüpunkt „Internet“ auf „Zugangsdaten“.
- Internetanbieter:  
Wählen Sie „**weitere Anbieter**“ und „**andere Anbieter**“ und geben Sie bei Name „**AVACOMM**“ ein.
- Anschluss:  
Wählen Sie „**Anschluss an externes Modem oder Router**“.
- Zugangsdaten:  
Wählen Sie „**Ja**“ und tragen Sie die Zugangsdaten aus unserem Anschreiben ein.
- Klicken Sie auf „**übernehmen**“ um die Änderungen zu speichern.

#### WICHTIG:

Trennen Sie das Gerät während dieses Einrichtungsvorgangs keinesfalls vom Stromnetz.

### 6 Abschlusstest & Support

- Internetzugang testen:  
Öffnen Sie dafür eine Website
- Es tritt ein Problem auf?  
Wenn sich das Problem mit dem Neustart Ihres Routers nicht beheben lässt, trennen Sie den Medienkonverter 60 Sekunden vom Stromnetz und überprüfen Sie alle eingesteckten Kabel.

Genießen Sie schnelles und  
stabiles Internet mit Ihrem neuen  
**TP-Link MC220L!**



**VIEL SPASS**

beim Surfen,  
Streamen und  
Telefonieren!

## KONTAKT

### Fragen oder Probleme?

Unser Support-Team steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Kontaktieren Sie uns telefonisch oder besuchen Sie unsere Website für hilfreiche Informationen und Anleitungen.

T. 08024 46 775 0  
E-Mail. [support@avacomm.com](mailto:support@avacomm.com)  
Web. [www.avacomm.com](http://www.avacomm.com)

AVACOMM Systems GmbH  
Rudolf-Diesel-Ring 27  
83607 Holzkirchen