



Willkommen im Netz der Zukunft

Anleitung zur Einrichtung & Inbetriebnahme der
FRITZ!Box 5530 Fiber

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen **FRITZ!Box 5530 Fiber!**

Wir freuen uns, Sie mit der neuen Generation der Glasfaser-Technologie begrüßen zu dürfen! Damit Sie problemlos starten können, enthält dieses Paket alle notwendigen Geräte für Ihre Verbindung. Diese moderne Glasfaser-Router-Technologie ermöglicht Ihnen schnelles und stabiles Internet – ideal für Streaming, Homeoffice und Gaming.

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Ob Sie ein Technik-Neuling oder ein erfahrener Nutzer sind – mit dieser Anleitung richten Sie Ihre FRITZ!Box mühelos ein.

Los geht's – Ihre FRITZ!Box ist in wenigen Minuten einsatzbereit.



Ihr persönliches Glasfaser-Warte-Tool

Die Glasfaser-Leitung wird
im Hintergrund eingerichtet.

Nutzen Sie die Zeit:

Ball kneten und entspannen.
Gleich geht's los
mit Highspeed-Internet.

AVACOMM

Einzelhandels- und Großhandel

Inhalt Ihres AVACOMM-Pakets

Bitte überprüfen Sie, ob folgende Teile enthalten sind:

1 FRITZ!Box 5530 Fiber mit SFP-Modul (AON)



2 Netzteil



3 Installationsanleitung des Herstellers



4 Netzwerkkabel (LAN-Kabel)



5 Glasfaser-Patchkabel



Fehlt etwas?

Keine Sorge – unser AVACOMM-Kundensupport hilft Ihnen gerne weiter! Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite.

6 FRITZ!Notiz-Karte

Hier sind Name der FRITZ!Box, das Kennwort sowie der QR-Code für die WLAN-Verbindung vermerkt. Diese finden Sie auch auf der Rückseite des Geräts.



Es ist wichtig, die FRITZ!Notiz-Karte sorgfältig aufzubewahren, insbesondere wenn die Box montiert wird und der AVACOMM-Support die Daten benötigt.



Einrichtung der FRITZ!Box 5530 Fiber

1 Glasfaser-Kabel einstecken

→ Stecken Sie das eine Ende des Glasfaser-Patchkabels in den Fiber-Port der FRITZ!Box und das andere Ende in den linken Port der GF-TA-Dose. Ziehen Sie zunächst die Schutzkappen von den Steckern des Glasfaserkabels ab. Anschließend klappen Sie die Schutzkappen an den Ports der GF-TA-Dose zurück, um die Stecker einführen zu können. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nach dem Abziehen der Schutzkappen die Enden der Stecker nicht berühren oder damit an Gegenstände stoßen.



Fiber-Port –
hier stecken Sie das
Glasfaser-Patchkabel ein.



2 Stromversorgung herstellen

→ Nun stecken Sie das Netzteil in die FRITZ!Box und verbinden es mit einer Steckdose.

→ Die FRITZ!Box startet automatisch.

3 Automatische Einrichtung startet sofort

Die FRITZ!Box verbindet sich selbstständig mit unserem Konfigurationsserver und richtet sich vollautomatisch ein – ganz ohne Ihr Zutun.

Bitte beachten:

- Einrichtung dauert zwischen 3 und 10 Minuten
- Stromverbindung nicht unterbrechen

WICHTIG:

Trennen Sie das Gerät während dieses Einrichtungsvorgangs keinesfalls vom Stromnetz.

4 Telefonie inklusive – zum richtigen Zeitpunkt

Ihre easybell-Zugangsdaten werden direkt mit eingerichtet.

Falls Ihre Telefonnummer noch nicht portiert wurde, wird die Telefonie automatisch **erst zum Portierungstermin** aktiviert.

5 Sie möchten mehr Kontrolle? Kein Problem.

Auch nach der automatischen Einrichtung können Sie individuelle Einstellungen an Ihrer FRITZ!Box vornehmen – etwa WLAN-Namen, Gastzugang oder Zeitschaltung.

Optional für
die Technik-
Profis

TR-069 deaktivieren: manuell konfigurieren

Wenn Sie lieber selbst Hand anlegen möchten, können Sie die Verbindung zum Autokonfigurationsserver jederzeit deaktivieren.

So geht's:

1. Rufen Sie im Browser <http://fritz.box> auf
2. Gehen Sie zu:
Internet > Zugangsdaten > Anbieter-Dienste
3. Entfernen Sie das Häkchen bei
„Automatische Konfiguration durch den Anbieter zulassen“

Ab jetzt übernehmen Sie die volle Konfiguration.

6 Abschlusstest & Support

- Internetzugang testen:
Öffnen Sie dafür eine Website
- WLAN-Geräte verbinden & testen
- Falls Telefonie genutzt und eingerichtet wird:
Tätigen Sie einen Anruf als Test
- Es tritt ein Problem auf?
Starten Sie die FRITZ!Box neu &
überprüfen Sie die Kabel

Genießen Sie schnelles und
stabiles Internet mit Ihrer neuen
FRITZ!Box 5530 Fiber!



VIEL SPASS

beim Surfen,
Streamen und
Telefonieren!

KONTAKT

Fragen oder Probleme?

Unser Support-Team steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Kontaktieren Sie uns telefonisch oder besuchen Sie unsere Website für hilfreiche Informationen und Anleitungen.

T. 08024 46 775 0

E-Mail. support@avacomm.com

Web. www.avacomm.com

AVACOMM Systems GmbH

Rudolf-Diesel-Ring 27

83607 Holzkirchen